

Druckertreiber manuell aktualisieren

Eviden Reisebüro PC Windows 10 Pro

Treiber Download

Laden Sie bitte zuerst den Treiber für das entsprechende Druckermodell unter folgendem Link von unserem Webshop herunter:

https://shop.atos.net/etravel/service/treiber-handbuecher-firmware

Speichern Sie die Datei in einem Verzeichnis, z.B. "**C:\Install\Druckertreiber\FD4911-Lxx**", ab und entpacken dort die Zip-Datei (per Rechtsklick auf die Zip-Datei -> Alle extrahieren...). Anschließend starten Sie die extrahierte Datei **GPlus_PCL6_Driver_V230_32_64_00.exe**, um die darin enthaltenen Dateien ebenfalls zu entpacken.

Treiber Aktualisieren

Öffnen Sie die Windows-Einstellungen (Button Windows-Start -> Button Einstellungen) und wählen "**Geräte**" aus.



Auf der linken Navigationsleiste wählen Sie Drucker & Scanner aus und selektieren anschließend rechts davon den gewünschten Drucker (*Beispiel: FD4911-L17*).

Drucker & Scanner





Klicken Sie auf "*Verwalten*" und wählen anschließend "*Druckereigenschaften*" aus.

÷	Einstellungen
ሴ	FD4911-L17
Gei	rät verwalten
Druc	kerstatus: Standard, Offline
Di	ruckerwarteschlange öffnen Als Standard
Tests	seite drucken
Prob	lembehandlung ausführen
Druc	:kereigenschaften
Druc	keinstellungen
Harc	lwareeigenschaften

Auf dem Register "*Erweitert*" wählen Sie nun "*Neuer Treiber...*" aus.

🖶 Eigenschaften von FD4911-L17	×
Allgemein Freigabe Anschlüsse Erweitert Farbverwaltung Sicherheit Geräteeinstellungen Profil	
 Immer verfügbar ○ Verfügbar von 00:00 ↓ bis 00:00 ↓ 	
Treiber: Canon Generic Plus PCL6 Veuer Treiber	
 Über Spooler drucken, um Druckvorgänge schneller abzuschließen Drucken nachdem letzte Seite gespoolt wurde Sofort drucken Druckaufträge direkt zum Drucker leiten 	
 □ Fehlerhafte Druckaufträge anhalten ☑ Druckaufträge im Spooler zuerst drucken □ Druckaufträge nach dem Drucken nicht löschen ☑ Erweiterte Druckfeatures aktivieren 	
Standardwerte Trennseite	
OK Abbrechen Übernehmen Hilfe	

Der Assistent für die Druckertreiberinstallation erscheint. Klicken Sie hier auf den Button "**Weiter >**".



Wählen Sie nun "**Datenträger...**" aus und navigieren bei dem nächsten Dialogfeld über den Button "**Durchsuchen...**" zu der abgelegten Treiberdatei mit der Erweiterung **"*.inf"**, z.B. C:\Install\Druckertreiber\FD4911-

Lxx\GPlus_PCL6_Driver_V230_32_64_00\x64\Driver\CNP60MA64.INF

Assistent für die Druckertreiberinstallation	×
Druckertreiberauswahl Der Hersteller und das Modell legen fest, welcher Druckertreiber zu verwenden ist.	
 Wählen Sie Hersteller und Modell des Druckertreibers aus. Klicken Sie auf "Datenträger", un den gewünschten Treiber auszuwählen. Klicken Sie auf "Windows Update" (falls verfügbar), um weitere Treiber für diesen Prozessor anzuzeigen. 	
Hersteller Drucker Canon Canon Generic Plus PCL6 Fuji Xerox Canon iPR C1 Class Driver Generic Canon iPR C1PLUS Class Driver Microsoft Canon iPR C6000 Class Driver Der Treiber hat eine digitale Signatur. Windows Update Warum ist Treibersignierung wichtig?	Installation von Datenträger X Legen Sie den Installationsdatenträger des Herstellers OK ein und stellen Sie sicher, dass das richtige Laufwerk Abbrechen
< Zurück Weiter > Abbrech	Dateien des Herstellers kopieren von:

Klicken Sie anschließend auf "**ok**".

Der Assistent für die Druckertreiberinstallation wird nun gestartet.

Wählen Sie hier den Druckereintrag "Canon Generic Plus PCL6" aus.

Resistent für die Druckertreiberinstallation						
Druckertreiberauswahl Der Hersteller und das Modell legen fest, welcher Druckertreiber zu verwenden ist.						
3	Wählen Sie Hersteller und Modell des Druckertreibers aus. Klicken Sie auf "Datenträger", um den gewünschten Treiber auszuwählen.					
	Klicken Sie auf "Windows Update" (falls verfügbar) anzuzeigen.), um weitere Treiber für d	iesen Prozessor			
Drucke	er non Generic Plus PCL6					
📮 De Wa	r Treiber hat eine digitale Signatur. arum ist Treibersignierung wichtig?	Windows Update	Datenträger			
		< Zurück Weiter >	Abbreche	n		

Anschließend klicken Sie auf "Weiter >" und "Fertigstellen".

Bestätigen Sie, dass die App Änderungen vornehmen darf (es dauert etwas, bis das System wieder reagiert).

Beim Dialogfenster "*Eigenschaften von FD4911-Lxx*" klicken Sie nun noch unten rechts auf "*Übernehmen*".



Ilgemein Freigal Ilgemein Freigal Immer verfü Verfügbar vo Priorität: Treiber: ÜÜber Spoole Drucken	igbar on 00:00 1 Canon Generic F r drucken, um I nachdem letzte	Erweitert Plus PCL6 Druckvorgä e Seite gesp	Farbverwaltung	Sicherheit 00:00 V Neuer	Geräteeinstellunger	n Profil			
Immer verfü Verfügbar vo Verfügbar vo Priorität: Treiber: 0 Über Spoole Drucken	igbar on 00:00 1 • Canon Generic P r drucken, um I nachdem letzte	Plus PCL6 Druckvorgä e Seite gesp	bis	00:00 V Neuer bzuschließe	r Treiber				
 Verfügbar vo Priorität: Treiber: Über Spoole Drucken 	on 00:00 1 Canon Generic F r drucken, um I nachdem letzto	Plus PCL6 Druckvorgä e Seite gesp	bis bis	00:00 V Neuer bzuschließe	r Treiber				
Priorität:	1 Canon Generic F r drucken, um I nachdem letzto	Plus PCL6 Druckvorgä e Seite gesp	inge schneller a	∨ Neuer bzuschließe	r Treiber				
Treiber: (Über Spoole Drucken	Canon Generic F r drucken, um [nachdem letzte	Plus PCL6 Druckvorgä e Seite gesp	inge schneller a	V Neuer	r Treiber				
Über Spoole Orucken	r drucken, um [nachdem letzte	Druckvorgä e Seite gesp	inge schneller a	bzuschließe	en				
Orucken	nachdem letzte	e Seite gesp							
-			oolt wurde						
Sofort description of the second s	rucken								
O Druckaufträg	ge direkt zum D	rucker leite	en						
Fehlerhafte	Druckaufträge a	anhalten							
✓ Druckaufträg	ge im Spooler z	uerst druck	en						
Druckaufträ	ge nach dem Di	rucken nicł	nt löschen						
Erweiterte D	ruckfeatures ak	tivieren							
Standardwe	rte	Druckproz	essor	Trenns	eite				
					04	Abbr	rechen	hemehmen	Hilfe

Somit ist der neue Treiber für den bereits vorhandenen Drucker installiert.

Auf dem Register "**Geräteeinstellungen**" kann man nun unten links auf "**Info(A)**" klicken, um sich die installierte Treiberversion anzuschauen.

Info	×
Canon Generic Plus PCL6 Printer Driver Version 2.30 Copyright CANON INC. 2016	
	ОК